

Werte ändern - Zähler

Sensoren – PV – Zähler

Achtung!!!

Nach Abschluss „Werte ändern“ muss im Portal der Button „Portaldaten Löschen“ gedrückt werden.

Hier ist zu kontrollieren, dass am Powerdog® die gesamten Daten auf der microSD-Karte vorhanden sind.

Ist dies nicht der Fall sind die Portaldaten verloren und können nicht wiederhergestellt werden.

Konfiguration

Berühren Sie die jeweiligen Felder (im Display), um in die „Werte ändern“-Einstellungen zu kommen.

- Durch Drücken auf das „Zahnradsymbol“ gelangen Sie in die Gerätekonfiguration, wählen Sie dort 2-mal „Weiter“ um in die Systemkonfiguration zu kommen.
- Drücken Sie den Button „Werte ändern“.



- Sie haben jetzt die Möglichkeit, Tageswerte in den Bereichen „Photovoltaik Gesamt – Zähler – Sensoren“ zu ändern.
- Drücken Sie hier z.B. den Button „Zähler“.



- Bei „Wähle Zähler“ gehen Sie auf den zu bearbeiteten Zähler z.B.: Bezug.
- Bei „Datum“ geben Sie z.B.: „3.1.2016“ ein.
- Bei „Wert“ geben Sie die Gesamttagesleistung in Wh ein z.B.: 5000.
Dieser Wert wird als gesamt Tagesleistung in der Monatsübersicht angezeigt und automatisch in die Jahres und Gesamtübersicht integriert.
- Drücken Sie den Button „Importieren“, um diesen Vorgang abzuschließen.



- Wiederholen Sie diesen Vorgang bis alle Korrekturen abgeschlossen sind und starten danach den Powerdog® mit der „Neustart“-Taste neu.

- Um die geänderten Daten vom Powerdog® ins Portal zu schreiben ist der Vorgang „Portal-Daten Löschen“ durchzuführen.

Dieser Vorgang ist bei **fehlenden Daten** auf der microSD-Karte nicht zu empfehlen. Es werden nur die aktuellen vorhandenen Daten der microSD-Karte aufs Portal übertragen. Sämtliche vorher aufgezeichneten Daten werden dauerhaft gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.

